

人晶状体上皮细胞HLE-B3



Cat No. : SC2232

| | | | | |
|------|--|--|------|--------|
| 细胞名称 | 人晶状体上皮细胞HLE-B3 | | 英文名称 | HLE-B3 |
| 形态特性 | 上皮细胞样 | | 生长特性 | 贴壁生长 |
| 种属 | 人 | | | |
| 组织 | 5-12 个月 晶状体组织 | | | |
| 培养体系 | MEM+20% FBS+1% P/S 气相：空气，95%; CO ₂ , 5%。 温度：37℃ | | | |
| STR | Amelogenin X, Y CSF1PO 11 D5S818 9, 11 D7S820 11 D13S317 11 D16S539 11, 12 TH01 9.3 TPOX 8 vWA 14, 19 | | | |
| 简介 | 人晶状体上皮细胞人HLE-B3细胞又名B-3细胞，该细胞系来源于接受早产儿视网膜病变治疗的5-12个月大患者的晶状体组织分离的上皮样细胞，该晶状体在24小时内采集。在60%融合度时，第3代细胞被Ad12-SV40感染。通过免疫印迹试验监测细胞合成β和γ晶状体蛋白。这些细胞在培养中可以维持超过76次群体倍增，而增殖能力不会降低。转化细胞系。 | | | |
| 抗原表达 | SV40 T antigen | | | |
| 基因表达 | beta crystallin; gamma crystallin | | | |
| 传代方法 | 建议第一次1:2传代 | | | |
| 冻存条件 | 90% FBS+10% DMSO, 推荐无血清冻存液(CX001) | | | |
| 用途 | 仅限于科学研究，不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 | | | |
| 备注 | | | | |

一、细胞收到后处理

请显微镜下确认细胞状态，同时给刚收到的细胞拍照(10×, 20×)各2-3张以及培养瓶外观照片一张留存，作为售后时收到时细胞状态的依据。

收到细胞回到自己的实验室后，先打开外包装，用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内，严格无菌操作，不开瓶盖放培养箱静置2-3小时稳定细胞状态。镜下观察：未超过80%汇合度时，可将瓶装的完全培养液收集至离心管中，重新加入6ml完全培养基，放入37℃、5%CO₂孵箱培养；超过80%汇合度时，根据情况传代或者冻存。悬浮细胞需离心收集处理。抽出瓶中的培养基和细胞1000rpm离心3-5分钟，弃去上清重悬后接种到新的培养瓶中（加入按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基）。

(注意发货的是密封培养瓶的话，处理完后放入培养箱培养记得培养瓶盖子拧松，初次传代最好使用T25培养瓶或6cm小皿1传2)



二、细胞培养步骤

1. 复苏细胞：将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻，加入5mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加4-6mL完全培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入6cm皿中)，培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。

2. 细胞传代：如果细胞密度达80%-90%，即可进行传代培养。

对于贴壁细胞，传代可参考以下方法：

1: 弃去培养上清，用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。

2: 加1-2mL消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中，置于37℃培养箱中消化1-2min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆并脱落，迅速拿回操作台，轻敲几下培养瓶后加5mL以上含10%血清的完全培养基终止消化。

3: 轻轻吹打细胞，完全脱落后的吸出悬液至15mL离心管中，在1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀。

4: 将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含5-6mL培养液的新皿中或者瓶中。

对于悬浮细胞，传代可参考以下方法：

1: 收集细胞，1000RPM条件下离心3-5分钟，弃去上清液，补加1-2mL培养液后吹匀，将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8mL培养基的新皿中或者瓶中。

2: 较脆弱的悬浮细胞可选择半数换液方式将培养瓶竖置1-2小时待大部分细胞沉到底部后，弃去半数培养基后，将剩余细胞悬起，将细胞悬液按1:2到1:3的比例分到新的含8mL培养基的新皿中或者瓶中。

3: 细胞冻存：待细胞生长状态良好时，可进行细胞冻存。贴壁细胞冻存时，弃去培养基后加入少量胰酶，细胞变圆脱落，进行离心收集，1000RPM条件下离心3-5分钟，去除上清，按冻存数量加入血清及DMSO，冻存比例为90%FBS+10%DMSO。